










## БЛОКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ Б326

	Б326-1,5П10	Б326-1,5П16	Б326-4П16	Б326-4П25-40
				
Назначение	<p>Присоединение медных, алюминиевых и алюмомедных проводников. Возможен визуальный контроль за состоянием отключенных проводов. Блоки Б326 разработаны как заменитель блоков зажимов серий Б324, ЗНН24, БЗН24, ЗН28, БЗН28, КБ и др. Соответствует требованиям ТУ 16-87 ИГФР.687224.011ТУ и международных стандартов.</p>			
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Компактность – меньшие габаритные размеры по высоте позволяют использовать зажимы при ограниченном пространстве для монтажа при установке непосредственно на панель;</li> <li>• Более низкая стоимость – сокращена на 20% стоимость клеммной пары по сравнению с блоком Б324;</li> <li>• Возможность изготовления блоком в защитном и пломбировочном исполнении со степенью защиты IP20, чего не имеют отечественные аналоги;</li> <li>• Удобство и снижение трудоемкости монтажа блоков;</li> <li>• Высокая эстетичность – при необходимости блоки зажимов могут быть изготовлены в различных цветовых исполнениях;</li> <li>• Прочность – использование термопластичных материалов вместо термореактивных исключает повреждение блоков зажимов при монтаже проводников;</li> <li>• Возможность изготовления в трудногорючем исполнении;</li> <li>• Возможность установки блоков на панель, С-образные и DIN-рейки посредством специальных переходных колодок;</li> <li>• Сквозная маркировка зажимов в блоке позволяет обозначить каждую контактную пару изготовителем или заказчиком как ручным, так и машинным способом;</li> <li>• Возможность маркировки групп блоков посредством маркировочных колодок, состоящих из корпуса, прозрачной крышки и бирки из материала, пригодного для нанесения маркировки машинным или ручным способом.</li> </ul>			
Номинальный ток, А	10	16		25-40
Напряжение, В	~380, - 220		~660; - 440	
Длина* при количестве зажимов в боксе 2/3/4/5/10, мм	25/38/47/56/100		29,4/44,4/55,2/66/120	
Ширина* (панель/РЗ-1/Р2-1), мм	26/32/43,5		34/39/43,5	
Высота* (панель/РЗ-1/Р2-1/Р2-3), мм	16/36/32,5/40		22/40/36,5/44	
Расстояние между крепежными отверстиями в панели для блоков 3/4/5/10, мм	13/21,8/30,6/57		15/25,3/36,6/69	
Сечение проводников, мм <sup>2</sup>	0,35-1,5		0,5-4	
Размер зажимного винта	М3		М4	
Способ подключения проводников	В/В – винт/винт		В/В – винт/винт К/К – кабель/кабель	
Климатическое исполнение	У3; Т3			
Изоляционный материал	Гроднамид, арзамид			
Условия эксплуатации, °С	-50...60			
Установка на панель	Тип 1			
Установка на рейки				
	РЗ-1	Тип2		
	Р2-1	Тип 3		
	Р2-3	Тип 3.1		
Материал контактной планки	Сталь 10кп	Латунь Л63	Сталь 10кп	Латунь Л63

\* Размеры без маркировочных колодок и концевых фиксаторов

	Б326-1,5П10	Б326-1,5П16	Б326-4П16	Б326-4П25-40
				
Концевые фиксаторы  КП1    КП	КП1 для типов 3 и 3.1 КП для типа 2			
Стойка СК для крепления на С-образную рейку 	СК1		СК2	
Стойка СК для крепления на DIN-рейку 35 мм 	СК3		СК4	
Колодка маркировочная КМ (с крышкой) 	КМ3		КМ2	
Бирка маркировочная БМ* 	БМ1		БМ2	
Крышка защитная КЗ 	К31- (где 2, 3, 4, 5, 10 – количество зажимов на блоке)		К32- (где 5, 10 – количество зажимов на блоке)	
Крышка пломбировочная 	К35- (где 2, 3, 4, 5, 10 – количество зажимов на блоке)		К36- (где 5, 10 – количество зажимов на блоке)	
Штифт фиксации крышки защитной ФК 	Для всех типоразмеров блоков с защитной крышкой			

\* Концевые фиксаторы КП комплектуются бирками маркировочными тип (L=5).

**Для оформления заявки необходимо указать:** функциональное назначение зажима, номинальный ток и сечение проводника, способ крепления проводника к зажиму, климатическое типоразмерное исполнение, количество зажимов в блоке, тип установки зажима, наличие защитной крышки и маркировочной колодки, необходимость нанесения маркировки на бирки маркировочные.

#### Пример заказа блока зажимов серии Б326:

Проходной, номинальное сечение 1,5 мм<sup>2</sup> (ток 16 А), способ крепления провода - винт/винт (В/В), климатическое исполнение – У3, количество зажимов в блоке – 5, для установки на DIN-рейку 35 мм (P2-1, P2-3). **Б326-1,5П16-В/У3-5, тип 3.**